

# Led Star MA-E009A

---

**Эффект светодиодный  
«Mini»  
4в1  
(Gobo, Magic Ball, Strobe, Laser)**



**Руководство пользователя**

**EAC**

# Led Star

## MA-E009A

---

### 1. Технологические характеристики:

Gobo, Magic Ball, Strobe, Laser 4 в 1

Напряжение сети: 240В, 50/60Гц

Мощность: 40Вт (Шар 9Вт, Гобо18Вт, Стробоскоп 10Вт, 30мВт красный лазер, 50мВт зеленый лазер)

Предустановки: 6 Gobos, 16 Laser

Источник света:

Гобо: 6 светодиодов\*3Вт

Магический шар: 3 светодиода \*3Вт

Стробоскоп: 1 белый светодиод \*10Вт

Лазер: 30мВт красный лазер, 50мВт зеленый лазер

DMX каналы: 14

Управление: DMX512, Master/slave, Auto, Sound Control

Диммер: 0~100%

Стробоскоп: 20 вспышек в секунду

Вес нетто: 1.45кг      Вес брутто: 1.75кг

Размеры упаковки: 21×18×22см

### 2. Системное меню:

Опция	Инструкция
A001-A512	Настройки адрессации DMX
A1 1-A8 1	Автоматические режимы
A1 1-A1 9	Авторежим группы эффектов, 1-9 настройка скорости
S1 1-S1 9	Режим управления звуком 1, 1-9 звуковая чувствительность

# Led Star MA-E009A

<b>S2 1-S2 9</b>	Режим управления звуком 2, 1-9 звуковая чувствительность
------------------	--

### 3. DMX каналы:

14 каналы	Функция	DMX значение	Описание
1	Motor Rotate	0-9	Без вращения
		10-127	Скорость прямого вращения
		128-255	Скорость обратного вращения
2	Dimmer	0-255	0-100% диммер
3	Strobe	0-9	Без функций
		10-255	Скорость стробоскопа
4	Gobo R, P Dimmer	0-255	Линейный диммер для красного и розового цветов в режиме Gobo
5	Gobo G Dimmer	0-9	Линейный диммер для зеленого цвета в режиме Gobo
6	Gobo B, Y Dimmer	0-255	Линейный диммер для синего и желтого цветов в режиме Gobo
7	Gobo W Dimmer	0-255	Линейный диммер для белого цвета в режиме Gobo
8	Ball R Dimmer	0-255	Линейный диммер для красного цвета в режиме Ball
9	Ball G Dimmer	0-255	Линейный диммер для зеленого цвета в режиме Ball
10	Ball B Dimmer	0-255	Линейный диммер для синего цвета в режиме Ball

# Led Star MA-E009A

11	Red Laser	0-255	Красный лазер
12	Green Laser	0-255	Зеленый лазер
13	White Strobe	0-255	Скорость белого стробоскопа
14	Macro Function	0-50	Доступны каналы CH1-CH13
		51-150	Авторежим
		150-255	Управление звуком

## 4. Дистанционное управление



<b>ON</b>	Включение
<b>OFF</b>	Выключение
<b>DMX</b>	DMX режим
<b>Auto</b>	Автоматический режим, нажмите для смены эффекта
<b>Speed+</b>	Увеличение скорости
<b>Speed-</b>	Уменьшение скорости
<b>Voice</b>	Режим звукового контроля, Нажмите для смены эффекта
<b>Mic+</b>	Звуковая чувствительность +
<b>Mic-</b>	Звуковая чувствительность -

# Led Star

## MA-E009A

---

<b>1</b>	Красный
<b>2</b>	Зеленый
<b>3</b>	Синий
<b>4</b>	Белый
<b>5</b>	Ультрафиолет
<b>6</b>	Лазер
<b>7</b>	Стробоскоп
<b>8</b>	Авторежим группы эффектов
<b>9</b>	Управление звуком